NOTE SULLA VERSIONE

=====
PowerChute Personal Edition 2.0 di APC per Windows 2000, XP Media Center e XP
=====

Requisiti di sistema

I requisiti di sistema per PowerChute Personal Edition sono i seguenti:

Porte I/O: almeno una porta USB

Sistemi operativi:

Microsoft Windows 2000 SP4 (Professional)

- oppure -

Microsoft Windows XP SP2 (Home e Professional) (build 5.1.2600)

- oppure -

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (build 5.1.2600)

Internet Explorer 5.0 o versioni successive (è consentita anche l'installazione di Netscape)

Schermo: Risoluzione pari a 800x600 con 65.536 colori (16 bit)

Hub USB:

Hub USB con alimentazione indipendente: l'uso di un USB esterno permette di espandere una porta a 4 o 7 porte. Se l'hub è alimentato direttamente dal PC tramite il cavo USB, l'hub è alimentato dal bus. Se l'hub viene alimentato da una fonte esterna, ossia dispone di un cavo di alimentazione collegabile ad una presa a muro, l'hub ha un'alimentazione indipendente.

Se l'hub ha un'alimentazione indipendente, è necessario collegare il cavo di alimentazione alla presa della batteria di backup sull'UPS. In questa configurazione, l'UPS è in grado di alimentare l'hub nell'ipotesi in cui si verifichi un'interruzione dell'alimentazione. In caso contrario, l'hub USB non viene alimentato e non è pertanto in grado di continuare ad alimentare le periferiche a cui è collegato.

Prolunghe USB:

L'interfaccia USB è stata progettata per essere utilizzata in ambiente desktop. Le periferiche USB ad alta velocità possono essere collegate fino a distanze di 5 metri. Le periferiche USB a bassa velocità possono essere collegate fino a distanze di 3 metri. Gli UPS di APC sono periferiche a bassa velocità e devono essere collegate direttamente ad un PC o ad un hub per un funzionamento ottimale di PowerChute Personal Edition. Il Comitato responsabile della definizione delle normative per l'interfaccia USB (USB Standards Committee) e APC sconsigliano l'uso di prolunghe USB. L'uso di queste prolunghe può influire sul funzionamento del sistema, sebbene non provochi alcun danno.

Guida in linea:

La Guida sensibile al contesto (che si apre quando l'utente seleziona il pulsante Help o F1 nell'applicazione principale) visualizza una pagina contenente il messaggio 'Impossibile visualizzare la pagina' se il software è stato installato in una directory con un nome molto lungo (contenente più di 56 caratteri). Questo problema è legato alle caratteristiche stesse della Guida. Per poter utilizzare la Guida,

installare il programma in una directory con un nome contenente un massimo di 56 caratteri.

Accesso alla tastiera:

Non è possibile utilizzare i tasti di tabulazione per spostarsi all'interno dell'applicazione. Per questa operazione, è sempre necessario usare il mouse.

Problemi relativi a Netscape:

I computer che utilizzano Netscape come browser predefinito possono visualizzare una finestra di dialogo che segnala che Windows non è in grado di trovare il collegamento Web della pagina aperta con l'applicazione. In questo caso, è necessario aprire Netscape e immettere manualmente l'URL oppure impostare Microsoft Internet Explorer come browser predefinito.

Problemi relativi all'esecuzione ripetuta del programma di installazione:

È possibile che si verifichino dei problemi se il programma di installazione viene eseguito due volte in rapida successione. Dopo l'avvio del programma di installazione, è necessario attendere che sia terminato prima di eseguirlo nuovamente.

Messaggi di errore generati dalle periferiche USB:

Prima di accendere il computer, verificare che tutte le periferiche USB siano state collegate al computer tramite la porta USB e accese, per evitare che vengano visualizzati messaggi di errore relativi ai driver o si verifichino problemi di compatibilità tra le periferiche.

Accettazione del driver APC Battery Backup su Windows 2000/XP Media Center/XP:

In alcuni casi, è possibile che il programma di installazione chieda all'utente di accettare il driver "APC Battery BackUP" anche se Windows ha rilevato l'assenza di firma. Questo messaggio non viene normalmente visualizzato poiché il driver è firmato e approvato da Microsoft e può pertanto essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Per accettare il driver, selezionare 'Continuare'.

Visualizzazione del messaggio "Arresto controllato del PC non disponibile" in Windows 2000, XP Media Center o XP:

Questo messaggio viene generalmente visualizzato se l'utente accede al sistema utilizzando un account con autorizzazioni limitate. Tuttavia, nonostante il messaggio, il programma effettua un arresto controllato in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione.

Icona Risparmio energia di Microsoft Windows:

Il software PowerChute ottimizza il funzionamento del programma di risparmio energia nativo di Windows, sostituendo, al momento dell'installazione, l'icona di Windows sulla barra delle applicazioni con l'icona di PowerChute.

Problemi relativi a Norton SystemWorks (2000, 2001 o 2002) di Symantec:

Se Windows non si arresta correttamente durante un arresto controllato

su un sistema su cui è presente SystemWorks, è necessario disattivare l'icona di SystemWorks nella barra delle applicazioni di Windows. Selezionare la scheda Opzioni del programma Norton SystemWorks, quindi disattivare 'Use the Norton Tray Manager' (Usare il Gestore della barra delle applicazioni di Norton) nella scheda Generale.

Problemi di compatibilità con Norton AntiVirus Corporate Edition di Symantec:

Norton AntiVirus Corporate Edition può provocare problemi di compatibilità con PowerChute Personal Edition. Pertanto, è consigliabile non installare contemporaneamente entrambi i programmi sul computer.

Possibili problemi con le proprietà di visualizzazione di Windows:

L'impostazione di caratteri grandi o con un contrasto elevato può influire, su alcuni sistemi operativi Windows, sulle proprietà di visualizzazione di PowerChute Personal Edition. Per correggere questo problema, è consigliabile impostare le proprietà di visualizzazione standard di Windows.

=====
Tutti i marchi, nomi di prodotti e nomi di società sono proprietà dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati unicamente a scopo informativo.
=====